

## ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- Перед началом эксплуатации необходимо внимательно ознакомиться с паспортом устройства.
- При получении устройства обязательно проверить комплектность, соответствие маркировок и серийного номера на изделии и в прилагаемом паспорте, наличие и сохранность пломб.
- Категорически запрещено подвергать устройство механическим ударам, сильным вибрациям и перегрузкам.

## НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Цветной монитор предназначен для использования в составе системы видеодомофона.
- Монитор оснащен встроенной памятью и поддерживает установку карты памяти microSD объемом до 32 Гб для автоматического сохранения цифровых снимков посетителей.
- Видеомонитор может использоваться с модулем сопряжения с координатными многоквартирными домофонами.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


<b>МОДЕЛЬ</b>	<b>D217NW</b>
Размер дисплея	7"
Тип дисплея	TFT
Разрешение	800x480
Вызывных панелей	2
Дополнительных камер	1
Громкая связь	да
Встроенная память	да
Поддержка карты памяти	micro SD до 32 Гб
Управление	сенсорная панель и сенсорные кнопки
Способ подключения вызывной панели	4 проводная схема
Питание	Внешний блок питания 12В, 2А.
Тип корпуса	пластик
Рабочая температура /влажность	от -10°C до +55°C/ от 10% до 80%
Класс защиты	IP50
Габариты	225x140x30 мм
Вес	0,55 кг
Страна-производитель	Китай

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Монитор домофона	1 шт.
Внешний блок питания	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.
Паспорт устройства	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Крепление для настенного монтажа	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.

## МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

- Монтаж видеомонитора должен производиться только специалистом, имеющим соответствующую квалификацию.
- Выберите место для установки монитора.
- Надежно зафиксируйте монтажную пластину монитора на выбранную поверхность.
- Подведите кабель от вызывной панели к месту установки монитора. Подключите разъём, входящий в комплект поставки, к кабелю от вызывной панели в соответствии с назначением контактов.



### Разъем 1 (первая вызывная панель)

- 1 Аудио вход
- 2 Общий провод
- 3 Выход 12В на вызывную панель
- 4 Видео вход

### Разъем 2 (первая вызывная панель)

- 1 Аудио вход
- 2 Общий провод
- 3 Выход 12В на вызывную панель
- 4 Видео вход

### Разъем 3

- A Вход видеокamеры
- B Общий провод

### Разъем 4

- + + 12В
- Общий провод

- Зафиксируйте монитор на монтажной пластине. Установку следует производить по направлению «сверху-вниз».
- Подключите внешний блок питания и дождитесь световой индикации на корпусе устройства (загорается индикатор наличия питания).

## ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировка устройства в транспортной таре разрешается любым видом крытого транспорта и на любое расстояние, при условии крепления тары с упакованными устройствами к кузову транспортного средства с целью предохранения ее от смещений и соударений.
- Погрузка и выгрузка коробок с устройствами должна проводиться со всеми мерами предосторожности, исключающими удары и повреждения коробок.
- Температура окружающей среды при транспортировке может составлять от -60°C до +70°C.
- Хранение устройства допускается в упаковке изготовителя на стеллажах в закрытом неотапливаемом помещении с атмосферой типа II, в соответствии с ГОСТ 15150-69 не более 1 года, при температуре -50°C до +40°C и относительной влажности воздуха до 98%.

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие признано годным к эксплуатации и полностью соответствует требованиям нормативных документов: ГОСТ Р 51558-2000 «Системы охранные телевизионные», ГОСТ Р 50009-2000, ГОСТ Р 51317.3.2-2006, ГОСТ Р 51317.3.3-2008 «Совместимость технических средств электромагнитная», ТУ4372-002-4899870-2005 «Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств».

## СРОК ГАРАНТИИ СОСТАВЛЯЕТ 1 ГОД.

## ОТМЕТКИ ОТДЕЛА ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА «MIRACLE»

дата

проверил

дополнительные отметки

## ПАСПОРТ

цветной монитор видеодомофона 7" со встроенной памятью и поддержкой карт microSD

**D217NW**



декларация о соответствии:  
TC № RU Д-TW.АГ73.В.32034

ООО «ИННОВАЦИЯ»

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР:

394014 Россия, г. Воронеж,  
ул. Менделеева, д. 16

**8-800-555-84-65, доб. 2**

(бесплатный звонок по России)

E-mail: s-centre@miracle-gc.ru

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:

**8-800-555-84-65, доб. 1**

(бесплатный звонок по России)

E-mail: support@miracle-gc.ru